

Magnetband																	Z Nr.
Z Nr.	80618	80614	80615	80617	80617	80617	80619	80620	80650	80650	80766	80767	80665	80664	80663	Z Nr.	
Buchsen Leiste	Entkoppel. 2	HLF	3LF+TV	2LSV	2LSV	2LSV	Puffer- PL-Logik	54/95-FF	Puffer- anschluß 1	Puffer- anschluß 1	Puffer- anschluß 3	Puffer- anschluß 4	Vertikale Ablenkung	Horizontale Ablenkung	Register- Zähler	Buchsen Leiste	
	Bu 20	Bu 19	Bu 18	Bu 17	Bu 16	Bu 15	Bu 14	Bu 13	Bu 12	Bu 11	Bu 10	Bu 9	Bu 8	Bu 3	Bu 2	Bu 1	
	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	2 1	
A	-20V	-20V	-20V	-20V	-20V	-20V	-20V	-20V	-20V	-15V	-15V	-15V	-15V	-20V'	+15V	Null'	A
B	-20V	+15V	+15V	+15V	+15V	+15V	+15V	13k2	S4	-20V	-20V	-20V	-20V	-20V'	-20V'	1k1	B
C	+15V							W2'	S4	E1	E2	AWMB	AWMB	+27F(2)	Null'/(HB(s))		C
D	+15V			Cp	Aw	Rw	W1	14Z1	Q5	Q1	Q1	Q3	Q3		A		D
E	0	3k2		18b1 16k2				13U1	Q5	Q2	Q2	Q2	Q4		E2		E
F				S3	Aw	Rw	W1	V1	Q5	Q2	Q2	Q2	Q4		1W2		F
H				S3	Aw*	Cw	W2			Q3	Q3	Sf	Sf		-27F(2)	E3	H
J				S2	Aw*	Cw	W2	V	T3	Q4	Q4	Q1	Q1		VP(A)	E2	J
K				S1	A*	C	R2	V1	G	F	F	T3	T3		P51	E3	K
L				S1	A	R	R1			T3	T3	G	G		VP(s)	C	L
M	-20VF			2D2	A	R	R1	R2		R	R	Q6	Q7		VP(E)	Y	M
N	-20VF							14J1		12S1	2K2				+82V	CPM	N
P				V				Null		F	F	F	F		VA(AS)	B	P
R	+15VF			13H2				12c2		9Z2, 8Z1	11P1				-15V'	E1	R
S	+15VF			V				Vw'		Se1	Se2				E2	+27 F(1)	S
T				10c2 13X2				9V2	13b1 11M2						2H2		T
U	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Null	Q5		Q2	Q2	Q2	Q2		-20V'	PK1	U
V	Null							R2		Sh1	Sh2	Vw'	V		VA (E)	HP(s)/-27H(1)	V
W	Null			CP4	CP1	CP2	CP5	H		Q3	Q3	Q3	Q3		-82V	H-P(A)	W
X				Aw'	Rw'			V	S4	Q4	Q4	Q4	Q4		2a2	HP(E)	X
Y				S3				Q5	T3	+15V	+15V	+15V	+15V		Y	E1	Y
Z	-20d			S3	Aw'	Cw'	W2'	F		12e1	L	F	F		VB(s)	T3d	Z
a	-20d			S2	Aw'	Rw'	W1'	G	Cp	DF1	DF2	Q1	Q1		VB(E)	-82V	a
b	-20d			Cp	Arh*	Crh	Rrh	R	-15V	T3	T3	Cp	Cp		VC(s)	HB(s)	b
c				S1	Arh*	Crh	Rrh		Null	Jn1	V	G	G		VC(E)	-15V'	c
d				T3	Arh	Rrh	Rrh	CP5	Vw''	-20V	T3	T3	T3		VR(AS)	-20VF'	d
e				12H2					9k2	10B1					E3	HB(A)	e
f				CP4	CP			W*	11Y2						2F2	3N1	f
h	-15V			Cp	-15V	-15V	-15V	W*		VW2'	Jn2	Q6	Q7		X		h
j	-15V							W	S4	CP6	CP7		Tks		Null'	Null'	j
k	-15V			Cp	Cp	Cp	+15V	S4	CP	CP	Vw''	F3			+15V	+15V	k

Erläuterung:
 • Anschluß für externe Verdrahtung
 — Direkte Verbindung
 — Verbindung durch Kabelkanal
 nach Bu_Kontakt Seite
 z.B. Signalbezeichnung

zu verdrahten mit:
 ohne Kennzeichnung: ☐
 DIP - Schalllitze
 Art.-Nr. 6533/0,25mm², weiß
 Amp. - TAPER - PIN
 Kat.-Nr. 41646 (Band)
 Kat.-Nr. 41663 (Einzel)

mit Kennzeichnung: ☐
 Emplex - Schalllitze
 Art.-Nr. 6930/0,75mm², grau
 Amp. - TAPER - PIN
 Kat.-Nr. 41652 (Band)
 Kat.-Nr. 41669 (Einzel)

Für Prozeßrechner sind
 folgende Brücken zu
 entfernen:
 1. 13E1 - 13X1
 2. 13H1 - 13J1
 3. 13e1 - 13f1
 4. 13K1 - 13j1

Bei ext. Pufferaussteuerung
 ist folgende Brücke zu
 entfernen:
 1. 11d2 - 11h2

Bei Magnetbandanschluß (Puffer 3 m. 4)
 ist die Brücke 9V1 - 9k1 zu entfernen.

Datum: 17.10.64
 Entw.: Wa
 Gez.:
 Gepr.: Ja

Änderung: 01 10.3.65 / 66
 02 21.10.65 / 66
 Entwurfs-03/24.1.66 / 66
Schoppe & Faeser
 G.m.b.H.
 Minden (Westf.)

Zeichnung Nr.:

80645 VP2-X(2)

Kartengehäuse 1 (LGP-21)
 (MB - Gerät)

X = 00|01|02|03|04|05|06|07|08|09